


TREK

**Commuter Comp R
e Flare R City**



5346293

Por favor lê este manual na íntegra, em especial as informações sobre segurança. Procura por atualizações em trekbikes.com

IMPORTANTE: Consultar as leis locais sobre iluminação de veículos. Luzes intermitentes e em modo de potência máxima podem não ser permitidas em todos os locais.

AVISO

Se tu ou alguém que pedala contigo tiver fotossensibilidade a luzes intermitentes, assegura-te que esta luz não desencadeia uma reação antes de a utilizares na estrada. Embora o padrão de intermitência esteja concebido para estar fora da gama de frequências habitualmente associadas a reações fotossensíveis (5-60Hz), a resposta de cada indivíduo pode variar e ter uma reação ao pedalar que pode resultar em lesão grave ou morte.

AVISO



Estas luzes são muito potentes. Não olhes diretamente para a luz quando estiver ligada. Tal pode ser prejudicial para os olhos.

Especificações

Commuter Comp R

- Bateria: lões de lítio
- Capacidade: 2600 mAh
- Voltagem (Nominal): 3.6 V
- Tensão de carregamento: 5 V
- Dimensões: 104 x 28.5 x 35 (mm)
- Peso: 120 g com suporte, 100 g apenas a luz
- Temperatura de carregamento: 0° – 55° C (32° – 131° F)
- Temperatura de armazenamento: -5° – 35° C (23° – 95° F)

Flare R City


- Bateria: Polímeros de lítio (LiPo)
- Capacidade: 350 mAh
- Tensão: 3.7 V
- Tensão de carregamento: 5 V
- Dimensões: 36.5 mm x 29.7 mm x 36.0 mm
- Peso: 24.5 g
- Temperatura de carregamento: 0° – 55° C (32° – 131° F)
- Temperatura de armazenamento: -5° – 35° C (23° – 95° F)

Mais informações

Se precisares de ajuda que não conste neste manual, entra em contacto com o teu distribuidor de bicicletas Trek ou acede a trekbikes.com.

Peças

**Commuter
Comp R**



Flare R City



**Suporte Quick-
connect plus**


Desenhados para
compatibilidade com
guiadores de 22.2,
25, 31.8 e 35 mm.




**Suporte traseiro
Quick Connect**



Cabo USB-C



Cabo micro USB



A lâmpada nestas luzes não é substituível. Quando a lâmpada dianteira ou traseira terminar a sua vida útil, terá de substituir o produto por completo.

AVISO

Não utilizar se a bateria estiver danificada. Além disso, não perfurar, esmagar, deformar, desmontar ou aquecer uma bateria de íões de lítio acima da temperatura permitida. Os danos aplicados na bateria podem resultar em incêndio, explosão, ou ficar em contacto com resíduos ou pó de lítio.

AVISO

Uma bicicleta sem luzes e refletores corretos pode fazer com que seja difícil às outras pessoas conseguirem detetar-te e também pode dificultar a tua visibilidade. Se não conseguires ver ou as outras pessoas não te conseguirem ver, poderás correr o risco de sofrer um acidente. Verifica se as luzes estão configuradas, a funcionar corretamente e se as baterias estão carregadas.



AVISO

A luz dianteira pode estar quente e causar uma queimadura ou danificar o material com o qual entrou em contacto.



Não ativar (ligar) a luz em ambientes fechados.

Instalação

Commuter Comp R



Flare R City



Funcionamento

Commuter Comp R

Para ligar, premir duas vezes o botão de ligar/desligar.

Para desligar, manter premido o botão ligar/desligar até que a luz se apague.

Ativar/Desativar o modo Desativar Intermitência

Para pedalar de noite, podes desativar o modo intermitente e alterar facilmente entre modos fixos.

Para ativar o modo Desativar Intermitência:

Com a luz ligada, manter premido o botão ligar/desligar durante 8 segundos.

O LED principal piscará uma vez aos 8 segundos. O modo Desativar Intermitência altera a luz de intermitente para fixa. Nesta definição, um simples clique no botão irá alternar apenas entre os modos de intensidade alta e baixa – sem intermitência.

Reset - Restaurar

Para restaurar as predefinições originais de fábrica:

Com a luz desligada, mantém premido o botão de energia durante 15 segundos. O LED principal piscará uma vez aos 8 segundos e piscará novamente aos 15 segundos.

Soltar o botão depois de o LED piscar a segunda vez.

Flare R City


Pressiona o botão ligar/desligar para ver o estado de carga da bateria.

Para ligar, mantém premido o botão de ligar/desligar.

- A luz vai estar no mesmo modo de funcionamento utilizado quando se desligou.

Para desligar, manter pressionado o botão de ligar/desligar até que a luz se apague.

Botão ligar/desligar



Botão ligar/desligar



Modos

Prime rapidamente o botão de ligar/desligar.
Cada vez que se pressiona o botão, passa para o modo seguinte

Commuter Comp R



Diurno fixo alta intensidade

Potência máxima: 450 lúmenes
Tempo de funcionamento: 1.5 horas



Diurno fixo baixa intensidade

Potência máxima: 200 lúmenes
Tempo de funcionamento: 6 horas



Intermitência diurna

Potência máxima: 300 lúmenes
Tempo de funcionamento: 12 horas

Flare R City



Intermitência diurna

Potência máxima: 35 lúmenes
Tempo de funcionamento: 10 horas



Flash noturno

Potência máxima: 2 lúmenes
Tempo de funcionamento: 24 horas



Diurno fixo

Potência máxima: 20 lúmenes
Tempo de funcionamento: 5 horas



Noturno fixo

Potência máxima: 2 lúmenes
Tempo de funcionamento: 21 horas

Duração da bateria


Commuter Comp R

Cor do LED de estado	Duração da bateria
Verde Fixo	25% – 100%
Vermelha Fixa	5% – 25%
Vermelha Intermitente	< 5%


Flare R City

Indicadores LED	Duração da bateria
Quatro barras	>75%
Três barras	>50%
Duas barras	>25%
Uma barra	>10%
Uma barra a piscar	>5%

Indicador
LED



Indicadores
LED



Carregamento e manutenção da bateria

Tanto a Commuter Comp R como a Flare R City vêm com carga na embalagem, mas recomendamos que as carregues antes da primeira utilização.

Para carregar a bateria

IMPORTANTE: Para melhores resultados, carregar num local seco e à temperatura ambiente.

Utiliza um carregador Micro USB com certificação CE ou UL (para a Commuter Comp) ou um carregador USB-C (para a Flare R City) com capacidade de 500 mA ou superior. Evitar condições extremas, incluindo humidade, frio ou calor extremo.

1. Abrir a proteção da porta USB.
2. Ligar o cabo de carregamento à porta USB que se encontra na luz.
3. Ligar o cabo a um computador ou a um carregador USB.
4. Quando o carregamento estiver completo, desligar o cabo de carregamento e fechar a tampa da entrada USB.

IMPORTANTE: Confirmar que a proteção USB está fechada antes de usar a bicicleta com chuva ou em condições molhadas. Se a proteção USB não estiver fechada a luz poderá danificar-se. Não deixar as luzes no exterior quando não estiverem a ser utilizadas.

Estado de carga da bateria

Commuter Comp R

Vermelho intermitente: 0% – 75%

Verde Intermitente: 75% – 99%

Verde Fixo: 100%

1. Quando estiver completamente carregada, a luz LED de indicação de estado permanece fixa durante 1 minuto e, em seguida, desliga-se.
2. Quando se conecta a luz ao carregador com a bateria totalmente descarregada, pode demorar 1 minuto até o indicador LED se ligar, indicando que está a carregar.

7 horas de tempo de carregamento

Flare R City

1 Indicador a piscar: 0% – 5%

1 Indicador aceso e 1 a piscar: 5% – 25%

2 Indicadores acesos e 1 a piscar: 25% – 50%

3 Indicadores acesos e 1 a piscar: 50% – 75%

4 Indicadores acesos: 100%

Ao atingir 100%, os quatro indicadores vão acender durante 60 segundos e depois desligam-se.

2 horas de tempo de carregamento

Funcionalidade de bateria fraca Commuter Comp R

Quando a bateria estiver abaixo dos 25%, a luz LED ficará vermelha. Aos 5% de carga, o indicador LED vai piscar vermelho (modo bateria fraca).

Funcionalidade de bateria fraca Flare R City

Um indicador aceso mostra que a bateria está em modo de baixo consumo e restam menos de 5% de carga até a luz se desligar. Não será possível alternar o modo até a bateria ser recarregada.

Proteção

Estas luzes foram concebidas e testadas para serem adequadas a todas as condições de utilização e têm uma classificação de IPX4 (Commuter Comp R) e IPX7 (Flare R City). As luzes não foram concebidas para ser guardadas no exterior e devem ser guardadas no interior após a sua utilização.

Cuidados com a bateria

Armazenar as luzes num local seco e à temperatura ambiente. Evitar ambientes húmidos ou extremamente quentes ou frios. Armazenar as luzes com a bateria carregada. Evitar que a bateria descarregue completamente. A duração da bateria irá diminuir se as luzes forem armazenadas totalmente descarregadas.

O tempo de funcionamento das baterias irá diminuir ao longo do tempo. É possível carregar totalmente 500 vezes, dependendo do cuidado. Depois de terminada a vida útil, as baterias continuarão a carregar, mas com um tempo de funcionamento reduzido. Quando o tempo de duração se tornar insatisfatório, por favor recicla. Não abrir o invólucro das luzes nem incinerar.

Viajar com as luzes

As luzes contém uma bateria de polímero de lítio. Podem aplicar-se algumas restrições a este produto quando em viagem, especialmente de avião. Verifica sempre com a tua transportadora se existem restrições específicas antes de viajares com este produto.

Reciclagem

Faz a devida reciclagem da bateria.

Nos EUA, podes encontrar mais informações sobre como o fazer em call2recycle:

<http://www.call2recycle.org/>

Quando este símbolo está presente nos produtos e/ou nos documentos anexos significa que os produtos elétricos e eletrónicos não devem ser misturados juntamente com o lixo doméstico.

Para proceder ao tratamento, recuperação e reciclagem adequados (fora dos EUA), depositar este produto nos pontos de recolha designados. Como



alternativa, em alguns países, há a possibilidade de devolução dos produtos à loja sob a condição de compra de um novo produto equivalente. A eliminação correta deste produto ajudará a poupar recursos valiosos e a evitar potenciais efeitos negativos para a saúde humana e para o meio ambiente, que poderiam resultar do manuseio inadequado dos resíduos. Contactar as autoridades locais para obter mais detalhes sobre o ponto de recolha designado mais próximo. Poderão ser aplicáveis sanções penais pela eliminação incorreta destes resíduos, de acordo com a legislação nacional.

Informações de contacto Trek

América do Norte

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 EUA
Tel: +1 800-313-8735

Coreia do Sul

5th floor, 312,
Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Seoul
República da Coreia
Código postal: 06177

Europa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Países Baixos
Tel: +31 (0)33 45 09 060

Japão

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi,
Hyogo-ken
Japão 662-0036

Austrália

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tel.: +61 (02) 61 732 400

Reino Unido

Trek Bicycle Corporation Ltd.
Victory House South
The Park MK
Ortensia Drive
Milton Keynes
MK 17 8 LX UK
Telefone: +44 1908
360 140

trekbikes.com/contactus



Normas de Conformidade da União Europeia



A Trek Bicycle Corporation declara que os dispositivos sem fios identificados como 'Commuter Comp R' e 'Flare R City' estão em conformidade com as seguintes Diretivas Europeias:

- Diretiva CEM 2014/30/EU
- Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EU
- Diretiva RSP 2011/65/UE

O texto completo da declaração de conformidade UE encontra-se disponível num distribuidor ou no seguinte endereço de internet: <https://help.trekbikes.com/compliance-documentation>

Os equipamentos Commuter Comp R e Flare R City não estão em conformidade com as normas da StVZO alemã.

trekbikes.com