


TREK

**Commuter Comp R
en Flare R City**



5346293

Lees de volledige handleiding, vooral de informatie over veiligheid. Zoek naar updates op trekbikes.com

BELANGRIJK: Zorg dat u de lokale wetgeving met betrekking tot fietsverlichting kent. Knipperende of zeer heldere verlichting is mogelijk niet overal toegestaan.

WAARSCHUWING

Als jij of je fietsmaatje erg gevoelig is voor knipperend licht, zorg dan vóór gebruik op de weg dat deze lamp geen irritatie veroorzaakt. Hoewel het knipperpatroon zo is ontworpen dat het buiten het frequentiebereik ligt dat normaliter een lichtgevoeligheidsreactie veroorzaakt (5-60Hz), is ieder persoon verschillend. Een aanval onderweg kan leiden tot een ernstig of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING



Deze lampen zijn zeer fel. Kijk niet recht in de lichtbundel van het ingeschakelde licht. Dit kan schadelijk zijn voor uw ogen.

Specificaties

Commuter Comp R

- Accu: Lithium-ion
- Capaciteit: 2600 mAh
- Voltage (nominaal): 3,6 V
- Oplaadvoltage: 5 V
- Afmetingen: 104 x 28,5 x 35 (mm)
- Gewicht: 120 g met houder, 100 g alleen licht
- Oplaadtemperatuur: 0° - 55° C
- Opslagtemperatuur: -5° - 35° C

Flare R City


- Accu: Lithium-polymeer (Li-Po)
- Capaciteit: 350 mAh
- Voltage: 3,7 V
- Oplaadvoltage: 5 V
- Afmetingen: 36,5mm x 29,7mm x 36,0mm
- Gewicht: 24,5 g
- Oplaadtemperatuur: 0° - 55° C
- Opslagtemperatuur: -5° - 35° C

Voor meer informatie

Geeft deze handleiding geen antwoord op uw vraag, raadpleeg dan trekbikes.com of uw Trek-dealer.

Onderdelen

**Commuter
Comp R**



Flare R City



**Quick-connect
plus houder**


Geschikt voor montage op 22,2, 25, 31,8 en 35 mm sturen.




**Quick Connect
achterhouder**



USB-C-kabel



Micro-USB-kabel



De lichtbron van deze lampen is niet vervangbaar. Wanneer de koplamp of het achterlicht het einde van zijn levensduur bereikt, moet je het hele product vervangen.

WAARSCHUWING

Gebruik de lithium-ion batterij niet meer als hij beschadigd is. De accu nooit vervormen, verbuigen of doorboren. Verhit een lithium-ion accu niet boven de toegestane gebruikstemperatuur. Beschadiging van de accu kan leiden tot brand, een explosie of tot blootstelling aan lithiumdeeltjes of lithiumstof.

WAARSCHUWING



Een fiets zonder de juiste verlichting en reflectoren kan voor andere verkeersdeelnemers moeilijk zichtbaar zijn. Er bestaat ook een kans dat u overige weggebruikers niet ziet. Wanneer u andere verkeersdeelnemers niet goed ziet of wanneer zij u niet goed zien, is de kans op ongevallen groter. Zorg ervoor dat de verlichting correct gemonteerd is, goed werkt en dat de batterijen zijn opgeladen.

WAARSCHUWING



De koplamp kan heet worden en bij contact brandwonden of materiaalschade veroorzaken. Schakel de lamp niet aan in een afgesloten ruimte.

Montage

Commuter Comp R



Flare R City



Bediening

Commuter Comp R

Dubbelklik op de aan-uitknop om de lamp in te schakelen.

Druk om hem uit te schakelen de aan-uitknop in totdat de lamp uit gaat.

De knipperstand in-/uitschakelen

Bij gebruik in het donker kun je de knipperstand uitschakelen om sneller tussen de constante standen te schakelen.

Om de knipperstand uit te schakelen: Houd de aan-uitknop 8 seconden ingedrukt terwijl de lamp aan staat.

De hoofd-led knippert één keer na 8 seconden. Bij de modus Knipperstand-uit verandert de lichtstand van knipperend naar onafgebroken. In deze stand kan er met één klik alleen gewisseld worden tussen de standen High en Low - geen knipperstand.

Resetten

Om de fabrieksinstellingen te herstellen: Houd de aan-uitknop 15 seconden ingedrukt terwijl de lamp uitgeschakeld is. De hoofd-led knippert één keer na 8 seconden en een tweede keer na 15 seconden.

Laat de knop los nadat de lamp voor de tweede keer knippert.


Flare R City

Druk de aan-uitknop in om de batterijstatus te zien.

Houd de aan-uitknop ingedrukt om hem aan te zetten.

- De lamp gaat branden in de laatst gebruikte verlichtingsstand.

Om uit te schakelen druk de aan-uitknop in totdat de lamp uit gaat.



Standen

Druk kort op de aan-uitknop. Bij elke druk op de knop schakelt de lamp over naar de volgende stand.

Commuter Comp R



Dag continu hoog

Max. sterkte: 450 lumen

Brandtijd: 1,5 uur



Dag continu laag

Max. sterkte: 200 lumen

Brandtijd: 6 uur



Day flash

Max. sterkte: 300 lumen

Brandtijd: 12 uur

Flare R City



Day flash

Max. sterkte: 35 lumen

Brandtijd: 10 uur



Night flash

Max. sterkte: 2 lumen

Brandtijd: 24 uur



Dag continu

Max. sterkte: 20 lumen

Brandtijd: 5 uur



Nacht continu

Max. sterkte: 2 lumen

Brandtijd: 21 uur


Levensduur batterij

Commuter Comp R

Status led-kleur	Levensduur batterij
Groen constant	25% – 100%
Constant rood	5% – 25%
Rood knipperend	<5%

Flare R City

LED-lampjes	Levensduur batterij
Vier balkjes	>75%
Drie balkjes	>50%
Twee balkjes	>25%
Eén balkje	>10%
Eén knipperend balkje	>5%



Opladen en onderhoud van de accu

Zowel de Commuter Comp R als de Flare RT City komen volledig opgeladen uit de verpakking, maar we raden aan ze op te laden vóór het eerste gebruik.

De accu opladen

BELANGRIJK: Laad uw apparaten op bij kamertemperatuur en op een droge plaats.

Gebruik een gecertificeerde CE of UL-goedgekeurde Micro USB-lader (voor Commuter Comp) of een USB-C-lader (voor Flare R City) met een capaciteit van 500 mA of hoger. Vermijd extreme omstandigheden zoals vocht, kou of grote hitte.

1. Open het klepje van de usb-poort.
2. Steek de laadkabel in de USB-poort op de lamp.
3. Steek de kabel in een computer of een lichtnet-adapter.
4. De oplaadkabel na het opladen verwijderen en het klepje van de USB-poort sluiten.

BELANGRIJK: Zorg dat de USB-poort is afgedekt voordat u gaat rijden in de regen of bij natte omstandigheden. Als de USB-poort niet is afgedekt, kan de lamp beschadigen. Laat de lampen niet buiten liggen als ze niet gebruikt worden.

Laadstatus van de accu

Commuter Comp R

Rood knipperend: 0% – 75%

Groen knipperend: 75% – 99%

Groen continu: 100%

1. Eenmaal volledig opgeladen blijft het status-ledlampje 1 minuten branden voordat het dooft.
2. Als de accu volledig is ontladen, kan het enige tijd duren voordat de laadindicator gaat branden ten teken dat er wordt opgeladen.

Oplaadduur meer dan 7 uur

Flare R City

1 Knipperend lampje: 0% – 5%

1 Effen/1 knipperend lampje: 5% – 25%

2 Effen/1 knipperend lampje: 25% – 50%

3 Effen/1 knipperend lampje: 50% – 75%

4 effen lampjes: 100%

Bij 100% gaan alle vier de indicators 60 seconden branden en dan doven ze.

Oplaadduur meer dan 2 uur

Commuter Comp R

functie lage accucapaciteit

Zodra het accuniveau minder dan 25% bedraagt, zal de status-led rood worden. Als het accuniveau 5% of lager bedraagt, zal het statuslampje rood gaan knipperen).

Flare R City

functie lage accucapaciteit

Eén knipperende indicator toont voordat de lamp dooft dat de accu bijna leeg is en er minder dan 5% over is. Je kunt de modus niet veranderen voordat de lamp is opgeladen.

Bescherming

Deze lampen zijn bestemd en getest voor gebruik onder alle fietsomstandigheden en hebben een waterdichtheid van IPX4 (Commuter Comp R) en IPX7 (Flare R City). De lampen dienen binnen te worden bewaard, dus niet in de buitenlucht.

Onderhoud van batterij

De lampen op een droge plaats en bij kamertemperatuur opbergen. Vermijd vocht en extreme hitte of kou. Berg de lampen in geladen toestand op. Vermijd 'diepontlading.' De levensduur van de lampen neemt af als ze worden opgeborgen in volledig ontladen toestand.

Na verloop van tijd zal de brandduur van de accu's afnemen. Afhankelijk van het gebruik kan de batterij ongeveer 500 keer worden opgeladen. Na een volledige levenscyclus zullen de accu's nog steeds opladen, maar zal de brandduur verkorten. Wanneer levensduur tegenvalt, recycle hem dan. Maak behuizing van lampen nooit open en gooi ze nooit in het vuur.

Reizen met de lampen

In de lampen zit een lithium-polymeer batterij. Voor dit product kunnen bij het reizen bepaalde beperkingen gelden, zeker per vliegtuig. Vraag je vervoerder altijd vóór vertrek naar specifieke beperkingen van dit product.

Recyclen

De batterij svp recyclen.

U kunt bij uw plaatselijke instanties of lokale afvalstations de gebruikte batterij inleveren:

Dit symbool op de product(en) en/of op de bijbehorende documentatie betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten moeten worden gescheiden van algemeen huishoudelijk afval. Voor de juiste behandeling en recycling brengt u dit product naar het betreffende



inzamelpunt in uw gemeente. In sommige landen kunt u het product ook terugbrengen naar de winkel waar u het hebt gekocht, bij gelijktijdige aankoop van een vergelijkbaar product. Door dit product op de correcte manier te recyclen worden waardevolle grondstoffen teruggewonnen en worden mogelijke negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu door onjuiste afvalverwerking voorkomen. Neem contact op met plaatselijke instanties voor afvalverwerking bij het dichtstbijzijnde inzamelingspunt. Afhankelijk van landelijke wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij de onjuiste verwerking van dit type afval.

Contactgegevens Trek

Noord-Amerika

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tel: +1 800-313-8735

Europa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nederland
Tel: +31 (0)33 45 09 060

Australië

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tel: +61 (02) 61 732 400

Zuid-Korea

5th floor, 312,
Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Seoul
Republic of Korea
ZIP Code: 06177

Japan

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi, Hyogo-ken
Japan 662-0036

Verenigd Koninkrijk

Trek Bicycle Corporation, Ltd.
Victory House South
The Park MK
Ortensia Drive
Milton Keynes
MK 17 8 LX VK
Tel: +44 1908 360 140

trekbikes.com/contactus



Conformiteit regelgeving Europese Unie



Trek Bicycle Corporation verklaart hierbij dat de draadloze apparaten met de aanduidingen 'Commuter Comp R' en 'Flare R City' voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:

- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Richtlijn lage voltages 2014/35/EU
- RoHS richtlijn 2011/65/EU

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij uw dealer of op het volgende internetadres:

<https://help.trekbikes.com/compliance-documentation>

De Commuter Comp R en Flare R City voldoen niet aan de Duitse verkeerswet StVZO.

trekbikes.com