


TREK

**Commuter Comp R
a Flare R City**



5346293

Prečítajte si celý tento návod, najmä informácie týkajúce sa bezpečnosti. Najnovšie informácie sú k dispozícii na stránke trekbikes.com.

DÔLEŽITÉ: Oboznámte sa s miestnymi zákonmi o osvetlení. V niektorých lokalitách nemusia byť povolené blikajúce svetlá a plný jas.

VAROVANIE

Ak trpíte vy alebo niekto, s kým jazdíte, fotosenzitivitou na blikajúce svetlá, pred použitím na ceste sa uistite, že toto svetlo nespôsobí neželanú reakciu. Hoci je vzor blikania navrhnutý tak, aby bol mimo frekvenčného rozsahu, ktorý sa najčastejšie spája s vyvolaním fotosenzitívnej reakcie (5 – 60 Hz), reakcia každého jednotlivca sa môže líšiť a prípadná epizóda počas jazdy môže mať za následok vážne zranenie alebo dokonca smrť.

VAROVANIE



Tieto svetlá sú veľmi jasné. Nepozerajte sa priamo do zapnutého svetla. Mohlo by to viesť k poškodeniu zraku.

Špecifikácie

Commuter Comp R

- Batéria: Lítium-iónová
- Kapacita: 2600 mAh
- Napätie (nominálne): 3,6 V
- Nabíjacie napätie: 5 V
- Rozmery: 104 x 28,5 x 35 (mm)
- Hmotnosť: 120 g s držiakom, 100 g iba svetlo
- Teplota pri nabíjaní: 0 °C – 55 °C (32 °F – 131 °F)
- Teplota pri skladovaní: -5 °C – 35 °C (23 °F – 95 °F)

Flare R City


- Batéria: Lítiový polymér (LiPo)
- Kapacita: 350mAh
- Napätie: 3,7 V
- Nabíjacie napätie: 5 V
- Rozmery: 36,5 mm x 29,7 mm x 36,0 mm
- Hmotnosť: 24,5 g
- Teplota pri nabíjaní: 0 °C – 55 °C (32 °F – 131 °F)
- Teplota pri skladovaní: -5 °C – 35 °C (23 °F – 95 °F)

Viac informácií

Ak potrebujete pomoc v súvislosti s niečím, čo nie je obsahom tohto návodu, obráťte sa na svojho predajcu značky Trek alebo navštívte stránku Trekbikes.com.

Diely

**Commuter
Comp R**



Flare R City



**Rýchle pripojenie
plus montáž**


Určené pre použitie s
riadidlami s priemerom
22,2, 25, 31,8 a 35 mm.




**Rýchle pripojenie
zadného držiaka**



Kábel USB-C



Micro USB kábel



Svetelný zdroj týchto svetiel nie je vymeniteľný. Ak predný alebo zadný zdroj svetla dosiahne koniec životnosti, musíte vymeniť celý produkt.

VAROVANIE

Zariadenie nepoužívajte, ak je batéria poškodená. Lítiovo-iónové batérie neprepichujte, nestláčajte, nedeformujte, nerozoberajte a nevystavujte ich teplotám vyšším ako maximálne povolené teploty. Poškodenie batérie môže mať za následok požiar, výbuch alebo riziko vystavenia čiastočkám uniknutého lítia alebo lítiového prachu.

VAROVANIE

Bicykel bez správnych svetiel a reflexných prvkov môže byť pre ostatných zle viditeľný a rovnako horšie vidíte aj vy. Ak dobre nevidíte okolie alebo ak ostatní dobre nevidia vás, môže dôjsť k nehode. Uistite sa, že svetlá máte nastavené správne, že fungujú a že ich batérie sú nabité.



VAROVANIE

Predné svetlo môže byť horúce a môže spôsobiť popáleniny alebo poškodiť materiál, s ktorým sa dostane do kontaktu.



Neaktivujte (nezapínajte) svetlo v uzavretom priestore.

Montáž

Commuter Comp R



Flare R City



Prevádzka

Commuter Comp R

Ak chcete zariadenie zapnúť, dvakrát kliknite na tlačidlo napájania.

Na vypnutie stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa zariadenie nevypne.

Zapnúť/vypnúť režim Flash Bypass

Pri jazde v noci môžete vypnúť režim blikania, aby ste mohli ľahko prechádzať medzi režimami stáleho svietenia.

Aktivácia režimu Flash Bypass: Pri zapnutom svetle stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 8 sekúnd.

Hlavný LED indikátor raz blikne. Režim Flash Bypass mení svetlo z blikajúceho na stály. V tomto nastavení jedným kliknutím na tlačidlo prepínate iba medzi režimami High (Vysoký) a Low (Nízky) – bez blesku.

Obnovenie pôvodných nastavení

Obnovenie predvolených nastavení svetla:

Pri vypnutom svetle stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 15 sekúnd. Hlavná LED dióda blikne raz po 8 sekundách a potom ešte raz po 15 sekundách.

Uvoľnite tlačidlo po druhom bliknutí.

Flare R City


Stlačte tlačidlo napájania, aby ste zobrazili stav batérie.

Na zapnutie stlačte a podržte tlačidlo napájania.

- Svetlo bude v poslednom použitom výstupnom režime.

Ak ho chcete vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo na zapnutie, kým svetlo nezhasne.

Tlačidlo napájania



Tlačidlo napájania



Režimy

Rýchlo stlačte tlačidlo napájania. Každým stlačením prejdete na ďalší režim.

Commuter Comp R



Denné stabilné maximum

Max. výkon: 450 lúmenov

Doba trvania: 1,5 hodiny



Denné stabilné minimum

Max. výkon: 200 lúmenov

Doba trvania: 6 hodín



Blikanie cez deň

Max. výkon: 300 lúmenov

Doba trvania: 12 hodín

Flare R City



Blikanie cez deň

Max. výkon: 35 lúmenov

Doba trvania: 10 hodín



Blikanie v noci

Max. výkon: 2 lúmenov

Doba trvania: 24 hodín



Svietenie cez deň

Max. výkon: 20 lúmenov

Doba trvania: 5 hodín



Svietenie v noci

Max. výkon: 2 lúmenov

Doba trvania: 21 hodín



Životnosť batérie

Commuter Comp R

Stav farby LED	Životnosť batérie
Zelené svetlo	25 % – 100 %
Červené svetlo	5% – 25%
Červené blikanie	< 5 %

Flare R City

LED indikátor	Životnosť batérie
Štyri paličky	> 75 %
Tri paličky	> 50%
Dve paličky	> 25%
Jedna palička	> 10%
Jedna blikajúca palička	> 5%



Nabíjanie a starostlivosť o batériu

Svetlá Ion Elite R aj Flare R City sa balia plne nabité, ale pred prvým použitím ich odporúčame nabiť.

Nabíjanie batérie

DÔLEŽITÉ: Pre optimálne nabitie zariadenie nabíjajte na suchom mieste pri izbovej teplote.

Používajte certifikovanú nabíjačku Micro USB s certifikátom CE alebo UL (pre Commuter Comp) alebo nabíjačku USB-C (pre Flare R City) s menovitým prúdom 500 mA alebo vyšším. Zariadenie nenabíjajte vo vlhkých podmienkach, v chlade ani pri extrémne vysokých teplotách.

1. Otvorte kryt USB portu.
2. Zapojte nabíjací kábel do USB portu na svetle.
3. Druhý koniec kábla zapojte do počítača alebo nabíjačky.
4. Po úplnom nabití nabíjací kábel odpojte a zatvorte kryt USB portu.

DÔLEŽITÉ: Ak jazdíte za dažďa alebo vo vlhkých podmienkach, pred jazdou vždy skontrolujte, či je kryt USB portu správne zatvorený. Ak kryt USB portu nie je správne zatvorený, môže to viesť k poškodeniu svetla. Keď svetlo nepoužívate, nenechávajte ho vonku.

Stav nabíjania batérie

Commuter Comp R

Červené blikanie: 0% – 75%

Zelené blikanie: 75% – 99%

Zelené svetlo: 100 %

1. 1 Pri plnom nabití ostáva stav LED ukazovateľa rozsvietený 1 minútu, potom sa vypne.
2. Keď je batéria úplne vybitá a pripojíte ju k nabíjačke, môže trvať minútu, kým sa rozsvieti LED indikátor signalizujúci, že sa batéria nabíja.

7 hodín nabíjania

Flare R City

1 blikajúci indikátor: 0% – 5%

1 svietiaci / 1 blikajúci indikátor: 5 - 25 %

2 svietiace / 1 blikajúci indikátor: 25 % – 50%

3 svietiace / 1 blikajúci indikátor: 50% – 75%

4 svietiace indikátory: 100 %

Pri dosiahnutí 100 % stavu nabitia sa všetky štyri indikátory rozsvietia na 60 sekúnd a potom sa vypnú.

2 hodiny nabíjania

Commuter Comp R

funkcia nízkeho stavu batérie

Keď sa kapacita batérie zníži pod 25 %, kontrolka LED sa rozsvieti červenou farbou. Pri 5 % kapacity batérie bude indikátor LED blikáť červenou farbou (režim nízkeho stavu batérie).

Funkcia Flare R City

nízka úroveň batérie

Ak bliká len jeden indikátor, znamená to, že stav nabitia batérie je maximálne 5 % a svetlo funguje v úspornom režime. Po vybití batérie sa svetlo vypne. Režim svetla nie je možné zmeniť, kým batériu opäť nenabijete.

Ochrana

Tieto svetlá sú navrhnuté a testované pre použitie za všetkých jazdných podmienok a majú stupeň krytia IPX4 (Commuter Comp R) a IPX7 (Flare R City). Svietidlá nie sú určené na skladovanie vonku a po použití by mali byť skladované vo vnútri.

Starostlivosť o batériu

Svetlá skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote. Vyhýbajte sa vlhkému prostrediu alebo extrémne vysokým či nízkym teplotám. Svetlá pred uskladnením nabite. Svetlá neskladujte úplne vybité. Ak sa svetlá skladujú v úplne vybitom stave, životnosť ich batérie sa skracuje.

Postupom času sa bude čas prevádzky batérií skracovať. V závislosti od starostlivosti o batérie by mali vydržať približne 500 nabíjacích cyklov. Po týchto 500 nabíjacích cykloch sa batérie budú nabíjať aj ďalej, čas prevádzky na jedno nabitie sa však bude postupne skracovať. Keď pre vás bude čas prevádzky svetiel nedostatočný, tak ich recyklujte. Neotvárajte kryt svetiel a nehádzte ich do ohňa.

Cestovanie so svetlami

Svetlá sú vybavené lítiovo-polymérovou batériou. Môžu sa na ne vzťahovať určité obmedzenia pri cestovaní, najmä pri cestovaní lietadlom. Pred cestou sa vždy informujte u svojho dopravcu o konkrétnych obmedzeniach.

Recyklácia

Batéria sa musí recyklovať.

V USA nájdete informácie o miestach recyklácie na stránke call2recycle:

<http://www.call2recycle.org/>

Tento symbol na výrobku(-och) a/alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú zmiešavať s bežným domovým odpadom. Ak chcete zabezpečiť správnu manipuláciu, spracovanie a recykláciu mimo USA, odovzdajte tento výrobok (výrobky) na určených zberných miestach. V niektorých krajinách môžete pri kúpe ekvivalentného nového výrobku vrátiť tento výrobok miestnemu predajcovi. Správna likvidácia tohto výrobku pomôže ušetriť cenné zdroje a zabrániť prípadným negatívnym dosahom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť následkom nevhodného zaobchádzania s odpadom. Ďalšie informácie o najbližšom zbernom mieste vám poskytne miestny úrad. Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uložené pokuty v súlade s miestnymi právnymi predpismi.



Kontaktné údaje spoločnosti Trek

Severná Amerika

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tel.: +1 800-313-8735

Európa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Holandsko
Tel.: +31 (0)33 45 09 060

Austrália

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tel.: +61 (02) 61 732 400

Južná Kórea

5th floor, 312,
Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Soul
Kórejská republika
PSČ: 06177

Japonsko

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi, Hyogo-ken
Japonsko 662-0036

Spojené kráľovstvo

Trek Bicycle Corporation, Ltd.
Victory House South
The Park MK
Ortensia Drive
Milton Keynes
MK 17 8 LX UK
Tel: +44 1908 360 140

trekbikes.com/contactus



Súlád s normami Európskej únie



Spoločnosť Trek Bicycle Corporation týmto vyhlasuje, že bezdrôtové zariadenia označené ako „Commuter Comp R“ a „Flare R City“ sú v súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami:

- smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite,
- smernica 2014/35/EÚ o nízkonapäťových zariadeniach,
- smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii u vášho predajcu alebo na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://help.trekbikes.com/compliance-documentation>

Commuter Comp R a Flare R City nespĺňajú nemecké predpisy StVZO.

trekbikes.com